

PUHELINRAHASTIN ESTERI PUHRA



Esteri Puhra on kotimainen lanka- ja matkapuhelimella toimiva puhelinrahastin. Rahastin soveltuu käytettäväksi esim. pesulakoneiden, vesipisteen magneettiventtiiliin ja muiden itsepalvelulaitteiden ohjaukseen.

Laite on helppokäyttöinen, soitto käynnistysnumeroon, koneen valinta ja koneen voi käynnistää. Maksuja voi soittaa jonoon (max 5 maksua), joten usean koneen käyttäminen on helppoa.

Käyttömaksut veloitetaan käyttäjän puhelinlaskussa. Operaattori tilittää kerätyt käyttömaksut taloyhtiön tilille.

TEKNISET TIEDOT	Puhra 2	Puhra 3	Puhra 4	Puhra 5
Ohjaukskanavia	2	3	4	5
Ohjaukskanavien - max. jännite - virrankestoisuus	230 V 10 A			
Taksan säätöalue	1-9990 sekuntia			
Sähköliitäntä - virtalaji - sulakekoko	1 N 230 V 50 Hz 1 x 10 A			
Kotelointiluokka	IP 34			
Mitat - leveys - syvyys - korkeus	260 mm 180 mm 90 mm			
Nettopaino	1,1 kg			